

	Am: Ambassador Typ: 444 16 01, 444 17 01, 444 23 01 Svetelný zdroj: SHC 150, 250, 400 W Optika: reflektor z lešteného Al plechu Krytie: optická časť IP 54, teleso IP 23 Teleso: prepreg, kryt: PMMA Účinnosť: 80%
	Kz: 444 19 70 Svetelný zdroj: SHC 70 W/ RVL-X 125 W Optika: reflektor z lešteného Al plechu Krytie: teleso IP 23 Teleso: prepreg, kryt: umakryl K1 Účinnosť: 75%
	Ta: 446 05 15 (70) Svetelný zdroj: RVL-X 125, 250 W, SHC 70 W Krytie: teleso IP 23 Vrchný kryt: lakovaný oceľový plech Spodný kryt: difúzne organické sklo, Účinnosť: 60%
	Kc: 446 10 70 Svetelný zdroj: RVL-X 125, 250 W, SHC 70 W Optika: reflektor z lešteného Al plechu Krytie: teleso IP 23 Teleso: prepreg, kryt: PMMA Účinnosť: 72%
	Dz: 307.01 Svetelný zdroj: 2 x RVL-X 125, 250 W
	Hr: 444 17 04 Svetelný zdroj: 2 x RVL-X 250 W
	Va: 24 621 Svetelný zdroj: 2 x RVL-X 250 W
	Ko: 236 25 Svetelný zdroj: RVL-X 125 W



Označenie	typ svetelného zdroja	výkon svetelného zdroja [W]	počet sv. zdrojov v svietidle	Príkon svietidla [W]	počet svietidiel	rok inštalácie
236	kompaktná žiarivka	36	2	86,4	37	2002
Ma	HPS	55	1	66	9	2010
Kz	RVL-X	125	1	150	44	1982
Ta	RVL-X	125	1	150	3	1985
Ko	RVL-X	125	1	150	21	1990
Hr	HPS	125	1	150	62	1988
Spolu					176 ks	

ROZVÁDZAČE

Sústavu VO v rekonštruovanej časti obce napája 9 ks rozvádzačov (RVO). V rozvádzači sú na ovládanie napojených svietidiel nainštalované časové spínače, prípadne súmrakový spínač. Rozvádzače sú nevyhovujúce z hľadiska technického stavu, riadenia osvetlenia, krytia jednotlivých komponentov, možnosti doplnenia riadenia, údržby alebo podobne.

Označenie	RVO 1
Umiestnenie	Ulica č.1
Osadenie	na stožari
Rok výroby	1981
Materiál RVO	oceľ
Hodnota hlavného ističa	50A
Počet polí	1
Spôsob riadenia	súmrakový spínač
Možnosť inštalácie riadenia	nie



Označenie	RVO 2
Umiestnenie	Ulica č.2
Osadenie	na stožiar
Rok výroby	1980
Materiál RVO	oceľ
Hodnota hlavného ističa	50A
Počet polí	1
Spôsob riadenia	súmrakový spínač
Možnosť inštalácie riadenia	nie



Označenie	RVO 3
Umiestnenie	Ulica č.16
Osadenie	na stožari
Rok výroby	1982
Materiál RVO	oceľ
Hodnota hlavného ističa	50A
Počet polí	1
Spôsob riadenia	súmrakový spínač
Možnosť inštalácie riadenia	nie



Označenie	RVO 4
Umiestnenie	Ulica č.17
Osadenie	na stožari
Rok výroby	1982
Materiál RVO	oceľ
Hodnota hlavného ističa	50A
Počet polí	1
Spôsob riadenia	súmrakový spínač
Možnosť inštalácie riadenia	nie




Označenie	RVO 5
Umiestnenie	Ulica č.4
Osadenie	na stožiar
Rok výroby	1972
Materiál RVO	oceľ
Hodnota hlavného ističa	50A
Počet polí	1
Spôsob riadenia	súmrakový spínač
Možnosť inštalácie riadenia	nie



Označenie	RVO 6
Umiestnenie	Ulica č.5
Osadenie	na stožiar
Rok výroby	1980
Materiál RVO	oceľ
Hodnota hlavného ističa	50A
Počet polí	1
Spôsob riadenia	súmrakový spínač
Možnosť inštalácie riadenia	nie



Označenie	RVO 7
Umiestnenie	Ulica č.5
Osadenie	samostatne stojaci
Rok výroby	1980
Materiál RVO	oceľ
Hodnota hlavného ističa	200A
Počet polí	1
Spôsob riadenia	súmrakový spínač
Možnosť inštalácie riadenia	nie



Označenie	RVO 8
Umiestnenie	Ulica č.13
Osadenie	stožiarový
Rok výroby	1987
Materiál RVO	oceľ
Hodnota hlavného ističa	50A
Počet polí	1
Spôsob riadenia	súmrakový spínač
Možnosť inštalácie riadenia	nie



Označenie	RVO 9
Umiestnenie	Ulica č.15
Osadenie	stožiarový
Rok výroby	1998
Materiál RVO	ocel'
Hodnota hlavného ističa	50A
Počet polí	1
Spôsob riadenia	súmrakový spínač
Možnosť inštalácie riadenia	nie

